

CLASSIC 6 CHANNEL زنک ملودی کنترل از راه دور ۶ کانال

نحوه کار:

فیش آداپتور را به گیرنده وصل کنید .

دو شاخه آداپتور را به پریز برق بزنید .

دستگاه پس از چند بیپ آماده استفاده میشود ، در این حالت چراغ سبز گیرنده روشن و سایر چراغها خاموش است.

با فشار دگمه ۱ هر فرستنده چراغ مربوطه روشن شده و دستگاه

۲ ثانیه ملودی میزند.چراغ مربوطه تا هنگامیکه دگمه RESET فشار داده شود روشن میماند.

فشار دگمه ۲ فرستنده مانند دگمه ۱ است با این تفاوت که دستگاه ۷ ثانیه ملودی پخش میکند .

توضیحات :

برای کسب برد بیشتر ، گیرنده را در کنار دستگاههای الکترونیکی یا داخل کمد های فلزی قرار ندهید ، همچنین آنتن گیرنده را بیرون بکشید .

برای نصب دستگاه روی دیوار میتوانید از دو قطعه چسب دوطرفه که ضمیمه دستگاه است استفاده کنید . همچنین میتوانید درب پشت دستگاه را با احتیاط باز کنید و آنرا با پیچ روی دیوار نصب کنید . مراقب باشید که سر پیچها به مدار دستگاه برخورد نکند .

تنظیمات :

در صورت تمایل به کاهش صدای ملودی ، میبایست جامپر مشکی داخل گیرنده را از جای خود خارج کنید . برای اینکار باید ابتدا درب پشت گیرنده را باز کنید . به سایر قطعات دست نزنید.

اخطار :

آداپتور دستگاه مستقیماً با ولتاژ بالا کار میکند لذا نصب آن در خارج ساختمان یا محیطهای مرطوب خطرناک است و استفاده کننده میبایست تمام نکات ایمنی مربوط به دستگاههای برقی را در مورد آن رعایت کند . هرگونه دستکاری یا استفاده غیر صحیح ، دستگاه را از شمول ضمانت و خدمات پس از فروش خارج میکند .

مشخصات :

برد مستقیم : ۱۰۰ متر (در شرایط استاندارد)

فرکانس فرستنده : ۳۰۰-۳۵۰ مگاهرتز ، سیستم رمز : دیجیتالی

تغذیه دستگاه : ۱۲ ولت مستقیم (آداپتور ۲۲۰ به ۱۲ ضمیمه است)

جریان مصرفی گیرنده : ۲۵ میلی آمپر (در حالت آماده به کار)